

# Gigaset A690 HX

**Zuverlässige Kommunikationsqualität, zum Anmelden an vorhandenen DECT-Telefonbasen und an DECT-Routern\***

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
  - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box) Routern mit DECT CAT-iq 2.0 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
  - Gigaset DECT-Basisstationen
  - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- Freisprechen in bester Akustik-Qualität
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- HD Voice mit einstellbaren Klangprofilen
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern mit VIP-Kennzeichnung
- Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material
- Lange Sprech- und Standby Zeit mit bis zu 12 / 180 Stunden



MADE  
IN  
GERMANY



HD  
VOICE



## Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet).

## Audio-Qualität

- Exzellente Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen am Mobilteil in bester Akustik-Qualität
- Einstellbare Hörer-Lautstärke und Freisprechmodus (5 Stufen)
- Zwei Freisprech-Profile zur verbesserten Akustikanpassung
- Klingeltonausgabe am Mobilteil
- Hinweistone für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand und Ladekontakt und Reichweitenende der Basisstation
- Hörergerätekompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern mit VIP-Kennung
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus zur besseren Lesbarkeit
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen zu einer CAT-iq Basisstation

## Display

- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- 34 x 37 mm (H x B), 5,1 cm / 2" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Für eingehende und verpasste Anrufe
- Nachrichtenanzeige im Display u. durch blinkende „Hörer“-Taste
- Einstellbare Klingeltöne:
  - 25 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen / AUS einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne VIP-Anrufe sowie Wecker
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
  - Lokal im Mobilteil für CAT-iq- und GAP-Systeme
  - Einfache Übernahme einer eingehenden Telefonnummer in die Sperr-Liste
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil

Gigaset

Wherever you go.

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablem Zugang zur Liste
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Einfach Bedienung durch große Tasten
- 12 numerische- und 2 Funktionstasten
- 4-Wege-Navigations-Taste
- Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben- / Freisprechtaste (grüne LED)
- Beleuchtete Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole, Menütexte und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion
- Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

## Technische Daten

*Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ zur Anmeldung an Dect Gap-Basis</li> <li>○ zur Anmeldeg. an Router Dect-GAP o. CAT-iq 2.0</li> </ul>
Standards	DECT, GAP, CATiq 2.0, SUOTA
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 180 Stunden</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 12 Stunden</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 4,5 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 155 x 49 x 28 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 119 g (incl. Akku)</li> </ul>
Ladeschale für HX-Single-MT technisch wie bei Duos/Trios	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 220/ 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 38 x 70 x 77 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: 36 g</li> <li>○ Ladeschale geeignet für Wandmontage</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset A690HX</li> <li>○ 1 x Ladeschale</li> <li>○ 1 x Steckernetzteil</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Akku-Deckel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schwarz</li> </ul>
Datenblatt-Version	17.12.2024