

## Funk-Sirenen-/Blitzansteuerung



Artikel-Nr.: 84392

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht die Ansteuerung von Signalgeräten der Alarmtechnik über Funk-Sendebefehle
- Ansteuerung einer 12-V-Sirene und einer 12-V-Blitzleuchte
- Gesetzliche Signaldauer für Blitz und Sirene voreingestellt
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- Sabotageschutz durch internen Sabotagekontakt
- Interne Akku-Zustandsüberwachung, Tiefentlade- und Verpolschutz
- Direktes Anlernen von HomeMatic-Sendern möglich
- Notstromversorgung durch Blei-Gel-Akku

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz, max 30 mA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Schaltausgänge:	2 x 12 VDC, Gesamtbelastung max. 1 A
Notstromversorgung:	Blei-Gel-Akku, 12 V / 1,2 mA
Betriebstemperaturbereich:	-10°C - +50°C (empf. 20°C - 25°C)
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (B x H x T):	160 x 160 x 90 mm (Gehäuse)
Gewicht:	705,3 g

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	84392
EAN-Code:	4047976843923
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-SFA-SM
Verpackungseinheit:	6
Maße Verpackung:	230 x 240 x 100 mm
Gesamtgewicht:	1606,3 g
Zolltarifnummer:	85311030

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB  
 1 x Blei-Gel-Akku, 12 V / 1,2 mA  
 Montagematerial (5 x Schrauben,  
 5 x Dübel, 1 x Dichtungsring)