


ALLNET Digital Signage Android Player mit 8GB/64GB, RK3568 Android 13 und LTE, PrimeOne-Play-LTE

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



Die neuen ALLNET Mediaplayer sind mit den aktuellen Chipsätzen auf Höhe der Zeit und beeindrucken mit Ihrer Performance. Dieses Gerät kann auch als Ubuntu Server eingesetzt werden. Die Einsatzbereiche sind vielfältig, z.B. Hausautomation oder Videoüberwachung.

ALLNET PrimeOne Player

Der ALLNET PrimeOne Mediaplayer bietet Ihnen ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis dank seines leistungsstarken RK3568 Prozessors und großzügigen 8GB RAM sowie 64GB Speicher. Wählen Sie zwischen Modellen mit oder ohne LTE für maximale Flexibilität.

Hauptmerkmale des RK3568 Prozessors:

- Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU
- Mali-G52 GPU für exzellente Grafikleistung
- Unterstützt 4K UHD Videoausgabe
- Hochleistungsfähige AI-Beschleunigung
- Effizientes Power-Management
- LTE EC25 Quectel

Das elegante, kühlende Metallgehäuse mit praktischer VESA-Aufnahme ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr Setup. Zum Zubehör gehören eine Remote Control, ein USB-Kabel für Updates, ein HDMI-Kabel und ein 12V Netzteil – alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen.

Erleben Sie höchste Performance und vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit dem ALLNET PrimeOne Mediaplayer.



Art.-Nr.: 228366
Herst.-Nr.: PrimeOne-Play-LTE

Model NO. PrimeOne-Play-LTE		
Product Type	Player	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	4GB
	ROM	16GB
	System	Android 13
HDMI		
	resolution	4k HDMI
Network	WiFi	802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5GHz
	Ethernet	1GBit
	Bluetooth	YES
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	USB Host x 2	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	yes
	DC	DC 12V 2A
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/4K H.265/VP9 Video encode – 1080p60 Hz.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Touch	Touchmonitor support by USB cable
	Camera	no
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm



Art.-Nr.: 228366
Herst.-Nr.: PrimeOne-Play-LTE

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	186x141x25 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Betriebssystem:	Android 13
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3568
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	64
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	nein
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
Produktart:	Player
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	0,84 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
214123	ALLNET Fernbedienung Air Mouse G10 Pro Remote Control 2.4GHz USB Dongle
265166	ALLNET PoE Modul für Tablet RK3566 Ersatzteil